

ADS-2400N

brother
at your side

Håll din information i rörelse

ADS-2400N

Nätverksskanner



Nätverksskanning...

Information i rörelse

Brother ADS-2400N bordsskanner är enkel att installera, hållbar, tillförlitlig och professionell lösning på kontoret, för skanning av viktiga dokument.

Med kraftfulla nätverksfunktioner kan affärskritisk information skickas direkt till önskad nätverksmapp, vilket förbättrar och effektiviserar arbetsflödet och ökar produktiviteten.



ADS-2400N Funktioner



Detektering av flerarksmatning använder ljudvågor för att identifiera potentiella felmatningar. Pappersmatningen avbryts automatiskt och användaren varnas om en oregelbunden signal upptäcks, vilket minskar risken för skadade dokument och förlorad data.

Det avancerade systemet med motroterande rullar hanterar inkommande pappersjobb så att bara ett ark i taget behandlas, för enastående tillförlitlighet vid skanning av en mängd olika dokumenttyper och vikter.

- **Hi-Speed USB 2.0** för snabb och effektiv behandling.
- **ADS-2400N stödjer TWAIN och ISIS** drivrutiner för programvaruintegration och bildbehandling.

Kabelanslutet nätverk

ADS 2.0 dokumentskannrar erbjuder kraftfulla nätverksfunktioner, utan att du behöver använda en central dator eller installera programvara på flera platser. Det ger möjlighet att dela information mellan team och avdelningar, få användare behöver engageras.

Utbud av skanningsfunktioner

För att stödja skanning mellan olika avdelningar på företag, kan ADS-2400N skanna till e-post, fil, bild, nätverk, OCR programvara, SharePoint®, USB-värd och FTP/SFTP

Hög produktivitet

Brother ADS-2400N är skapad för professionell användning, har skanningshastigheter på upp till 60 ipm (30 sid/min) och en stor 50 arks dokumentmatare som kan skanna pappersdokument som väger mellan 27 och 413 gram.

Snabb inmatning, Tillförlitlig utmatning

ADS-2400N har ett bredare utmatningsfack för att smidigt kunna fånga upp paper som matas via den automatiska dokumentmataren. Pappersfacken är vinklade för mindre pappersmotstånd, så att dokumenten kan glida ner enkelt, vilket minskar pappersveck.



ADS 2.0 serien med skannrar hanterar effektivt en mängd olika dokumenttyper, pappersvikter, färger, storlekar och även plastkort.



Skanna till USB-värd funktionen ger dig möjlighet att ansluta ett externt USB-minne på upp till 64 GB så att användare snabbt kan få tillgång till sina skannade dokument.

ADS-2400N Funktioner och specifikationer

Allmänt

Bildsensor - Dual CIS

Kontrollpanel - Gummiknappar

Pappershantering

ADF kapacitet[6] - 50 ark

Minimum dokumentstorlek - 51 x 51mm, Max[7] dokumentstorlek - 215.9 x 355.6 mm

Max dokumentstorlek för skanning av långa ark - 5 000 mm

Max daglig skanningsvolym[2] - Upp till 3 000 ark

Pappersvikt[1] (Tjocklek) - 27 till 413 g

Vikt plastkort (Tjocklek) - präglad upp till 1.4 mm

Skanning

Skanningshastighet(A4) Färg / Mono - Upp till 30 sid/min (60 ipm)

Upplösning - Upp till 600 x 600 dpi (från ADF) Upp till 1200 x 1200 dpi (interpolerad)

Skanningsfunktioner - e-post, bild, OCR, PC, SharePoint®, WS Scan, USB-värd, nätverk, FTP/SFTP, Skanningprofil[9]

Profilinställningar - inkluderar filformat såsom PDF (singel, delad sida, arkiv, sökbar, säker, signerad), JPEG, TIFF (singel, delad sida), XPS

Andra funktioner [4]

Automatisk skanningstorlek, Automatisk skevkorrigering, Hoppa över tom sida, Automatisk färgavkänning, Automatisk bildrotation, Bakgrundsbearbetning, Korrigering av suddiga tecken, Fetstilsformattering, Släpp färg, Färgtonjustering, Kantfyllning, Kantbetoning, Marginalinställning, Brusreducering, Detektering av flerarksmatning, Borttagning av hålslag, Tystläge, Bärarksläge, Enkelsidig skanning, Plastkortläge, Ta bort linjering, Avkänning slut på sidan

Anslutning

Lokalt gränssnitt - USB 2.0 och USB värd

Kabelanslutet nätverksgränssnitt - 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T (1 GigE)

Mobilt[5] - iPrint&Scan app, Brother Scan Viewer för IOS/ OSX, Image Viewer för Android

Drivrutiner / Programvara

Drivrutiner[5] - TWAIN 2.2, WIA, ISIS, SANE, ICA

Programvara för Windows® - Brother Control Center 4, Nuance® Paperport 14SE, ABBYY® FineReader Sprint v.12, ABBYY PDF Transformer+, Remote Set-up, BRAdmin Professional[3,8]

Programvara för Mac[3] - Brother Control Center 2, ABBYY® FineReader Sprint v12, Remote Set-up

Enhet

Mått och vikt (W x D x H) - 306 x 258 x 250 mm, vikt - 4.45 kg

[1] För bästa prestanda rekommenderas användning av ett bärark i följande vikter: 27-39 g

[2] Max antal skannade sidor per dag kan användas för att jämföra hållbarhet mellan Brother produkter. För max livslängd på skanner, är det optimalt att välja en skanner med skanningsvolym som överstiger dina skanningsbehov.

[3] Gratis nedladdningar finns på Brothers webbplats Solutions Centre <http://solutions.brother.com>

[4] Finns tillgänglig med medföljande programvara.

[5] Vissa tillval kan kräva ytterligare nedladdning eller prenumeration.

[6] Kapacitet beroende på pappersvikt.

[7] Dokument större än A4-storlek, men inte större än A3 kan skannas (enkelsidigt) genom att använda bärark

[8] Endast Windows®

[9] Endast Windows® och Mac®

www.brother.se

Kontakt:



Brother Sverige

Hulda Lindgrens gata 6B, 421 31 Västra Frölunda

Tel: 031-734 12 00 Fax: 031-734 12 50

www.brother.se